

# SMART\_Q4

## Novo Multifrequências

Comando inteligente Castro Electrónica



- \* código fixo (cópia direta)
- \* Acabamento - Soft Touch
- \* Multifrequência auto-ajustável (27-40Mhz)




### Q4 - COPIA DIRETA

- 1- Prima e mantenha pressionado o 1º botão do QUARTZ, de seguida prima 4 vezes o 2º botão. O led irá piscar lento intermitente, largue os botões.
- 2- Coloque o emissor original perpendicular ao QUARTZ. Prima o botão do original a copiar, quando o led do QUARTZ piscar rápido, indica que a gravação foi bem sucedida largue os botões.
- 3- Enquanto o led do QUARTZ pisca, prima e largue o botão onde deseja efetuar a gravação. O led pisca e apaga indicando que a gravação está concluída e está pronto a funcionar.

#### NOTAS:

- Para gravar os restantes botões repetir os passos a cima descritos.
- Se o procedimento não for bem sucedido, espere alguns segundos e recomeçar o processo a partir do 1º passo.
- Se necessários, ajuste a intensidade do sinal usando uma chave cerâmica. Para isso utilizar o analisados de comandos SNIFFER.
- **SNIFFER2.1** -Frequencímetro digital de 27.194Mhz - 868Mhz

Posição Adequada para a cópia



- **POTENC** -Detetor de frequências quartz

